

Indem Sie Ihre Tovertafel regelmäßig updaten, stellen Sie sicher, dass Ihre Tovertafel mit den neuesten Verbesserungen an Spielen und Software aktualisiert ist. Um ein Update vornehmen zu können, muss die Tovertafel mit dem Internet verbunden sein. Sie haben zwei Möglichkeiten die Tovertafel mit dem Internet zu verbinden: mit dem WLAN-Dongle oder mit einem Internet-Kabel, das Sie in das Gerät stecken.



Oberseite der Tovertafel

ANSCHLUSS AN EIN INTERNET-KABEL (UTP-KABEL)



Vergewissern Sie sich, dass das UTP-Kabel oben am LAN-Anschluss am Gerät eingesteckt ist.



Navigieren Sie im Tovertafel-Menü zu 'Netzwerk'. Es wird nach einer Verbindung gesucht.

Im Erfolgsfall sehen Sie "Sie sind verbunden"

ANSCHLUSS AN WIFI (WIFI DONGLE)



Vergewissern Sie sich, dass der Wi-Fi-Dongle im Gerät steckt. Er sollte in den USB-Anschluss oben oder unten in die Tovertafel gesteckt werden.



Navigieren Sie im Tovertafel-Menü zu 'Netzwerk'. Es wird nach Netzwerken gesucht

Wenn dies erfolgreich war, sehen Sie ein Menü. Wählen Sie in diesem Menü das richtige Wi-Fi-Netzwerk aus, drücken Sie auf der Fernbedienung auf OK und geben Sie das Passwort ein. Bestätigen Sie nochmals mit OK in der oberen rechten Ecke der Projektion.

ERSTELLEN SIE EINEN HOTSPOT ÜBER IHR TABLET ODER SMARTPHONE.

Mit den meisten Smartphones oder Tablets können Sie einen Hotspot erstellen. Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon oder Tablet mit dem mobilen Datennetz Ihres Providers verbunden werden kann. Dann erstellen Sie einen Hotspot:

HOTSPOT ÜBER IOS:



- Schalten Sie Wi-Fi auf Ihrem iPhone ein (auch wenn kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist).
- Öffnen Sie auf Ihrem iPhone "Einstellungen".
- Navigieren Sie zu 'Persönlicher Hotspot'.
- Geben Sie ein beliebiges Passwort für den Wifi-Zugang ein.
- Aktivieren Sie 'Persönlicher Hotspot'.

HOTSPOT ÜBER ANDROID:



- Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Option "Einstellungen" und navigieren Sie zu "Mehr"
- "Vernetzung und mobiler Hotspot" (die Menüoptionen auf Ihrem Gerät können einen etwas anderen Namen haben).
- Über 'Tethering und mobiler Hotspot' können Sie den Hotspot konfigurieren.
- Aktivieren Sie 'Tethering und mobiler Hotspot'.




Navigieren Sie im Tovertafel-Menü zu 'Netzwerk', es wird nach einem Netzwerk gesucht.

Wenn dies erfolgreich war, sehen Sie ein Menü.

Wählen Sie in diesem Menü den Namen Ihres Telefons/Tablets, drücken Sie auf der Fernbedienung auf OK und geben Sie das Passwort ein. Wählen Sie "OK" in der oberen rechten Ecke der Projektion.

INSTALLATION DES UPDATES

Verbunden? Navigieren Sie zu „Aktualisieren“,  drücken Sie OK auf der Fernbedienung. (Achten Sie darauf, dass die Internetverbindung während des Updates nicht getrennt wird.)

TIPS

Verwenden Sie niemals ein „Gastnetzwerk“. In 95% der Fälle funktioniert dies nicht.

Manchmal ist die Internetverbindung durch eine Firewall geschützt. Für die Tovertafel ist es wichtig, dass der Internetverkehr nicht durch eine Firewall blockiert wird. Wenn Sie wissen möchten, ob dies ein Problem darstellt, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Schließen Sie ein Telefon / Laptop / Tablet / Computer an die Internetverbindung an, mit der auch die Tovertafel verbunden ist.
- b. Kontrollieren Sie auf den untenstehenden Websites, ob die richtigen Ausgangsports geöffnet sind. Wenn diese geschlossen sind, treten auf der Tovertafel Verbindungsprobleme auf. Sie wissen, dass es geklappt hat, wenn der Text „Ihr Netzwerk ermöglicht Ihnen die Verwendung dieses Ports“ erscheint.

- <http://portquiz.net:8443/>
- <http://portquiz.net:80/>
- <http://portquiz.net:82/>



Ihr Systemadministrator benötigt möglicherweise die „Mac-Adresse“ der Tovertafel. Diese finden Sie im Info-Menü der Tovertafel.

Die Tovertafel kann eine Verbindung zu Netzwerken ohne Netzwerkschlüssel und zu gesicherten Netzwerken (WEP, WPA, WPA2) herstellen. Es ist jedoch nicht möglich, sich in einem Netzwerk anzumelden, für das ein zusätzlicher Benutzername erforderlich ist.

Wenn keine Verbindung möglich ist, können Sie den Apparat von der Decke entfernen und versuchen, ihn vorübergehend an einem anderen Ort mit dem Internet zu verbinden. Sobald Sie das Software-Update installiert haben, können Sie den Apparat wieder aufhängen.